

防拷錄碼 V3

注意事項:

確認錄碼機的版本~

外觀判斷~



此外觀可以用於最新防拷錄碼 V3, 不必升級.



此外觀必須注意~



上右圖 兩台錄碼機的 紅線框處 振盪器上的數字 221184Y 即可用於 V3 防拷錄碼. 若不是 221184Y 的數字, 請聯繫工程師處理方式(寄回升級).

錄碼程式~



卡片內碼	00342:00212
V 1 卡號	
V 3 卡號	



錄碼成功: 如上圖所示.

卡片內碼區~顯示卡片內碼.V1,V3 卡號區~顯示綠色方塊. 才使用在前兩代鎖碼的讀卡機.

讀卡機(V3)鎖碼設定

操作讀卡機鎖碼, 讀卡機一定要在編輯模式下.

因此, 進入編輯模式 指令 *123456# (出廠預設值). 完成後 *,# 離開.

@ 鎖經銷授權卡 指令 60*99# 後, 讀卡機感應一下授權卡, 即可完成.

@ 決定讀卡機讀取卡片鎖碼的機制 ~ 指令 41*N*8888#

N=0, 讀飛強公司鎖碼.

N=1, 卡片可以拷貝, 但系統只允許使用一張卡.

N=3, (V3) 卡片無法拷貝.

使用 ST 錄碼軟體注意事項

ST 錄碼軟體請確認左上角為 **V1.1643** 以上版本，若不是請至 ST 網站下載最新版本後再錄碼。

下載方法一：

直接在網址列輸入以下內容按 Enter 即可下載

<http://www.st.com.tw/DownloadFile/StProgrammerV3.zip>

下載方法二：

進入 ST 網站 <http://www.st.com.tw/>

選擇 繁體文(上方) -> 下載與支援(中間) -> 軟體下載(左方) ->

點 [ST-錄碼程式軟體 V3 \[最新版\]](#) 即可下載



注意事項：

1. 錄碼請指定**指定購買 ST 專用防拷卡**才能正常錄碼及達到防拷效果。
2. **請先錄幾張卡，配合鎖碼之卡機測試是否正常再繼續錄**，
避免全錄完沒測試就直接到案場才發現不能配對或其他問題。

3. 

錄碼時,必須錄製 上圖 ST-00066:37755 的卡號才可以使用. 不可以任意編纂.

錄碼卡機與卡片感應說明			
卡片	卡機	結果	備註
無錄碼卡 悠遊卡 別家卡片	無鎖碼	讀出為UID	
	一代	無任何反應	
	二代	無任何反應	
	三代	無任何反應	
ST一代卡	無鎖碼	讀出為UID	
	一代	正常運作	
	二代	紅、綠燈快閃	
	三代	紅、綠燈快閃	
ST二代卡	無鎖碼	讀出為UID	
	一代	正常運作	拷貝後可用
	二代	正常運作	拷貝後不可用
	三代	紅燈快閃	
ST三代卡	無鎖碼	讀出為UID	
	一代	正常運作	不可拷貝
	二代	正常運作	不可拷貝
	三代	正常運作 錄非卡片號碼時綠燈快閃不感應	不可拷貝
ST不同經銷卡	無鎖碼	讀出為UID	
	一代	紅燈快閃	
	二代	紅燈快閃	
	三代	紅燈快閃	

說明

一代	41*0*8888#
二代	41*1*8888#
三代	41*3*8888#